

Brandvarnare optisk KD-134A/10Y BOX

Nexa brandvarnare standard optisk med 10-års batteri

Artikelnr: **6301186**

EANnr: **7330545138078**

Levnr: **KD-134A/10Y BOX**

Leverantör: **NEXA**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **10**



Teknisk information

Aktiv princip: **Optisk**

Återuppladdningsbart backupbatteri medföljer: **Nej**

Batteri medföljer: **Litium (Li)**

Diameter: **101 mm**

Färg: **Vit**

Fristående (Standalone): **Ja**

Höjd: **34 mm**

Kan kompletteras för nätverksanslutning via radio/trådlöst: **Nej**

Lämplig för kanalmontering: **Nej**

Ljudstyrka: **85 dB(A)**

Matningsspänningsområde: **9 - 9 V**

Max. antal nätverksfunktionalitet: **1**

Med backupbatteri: **Nej**

Med spänningsindikator: **Ja**

Monteringsmetod: **Utanpåliggande**

Nätverksanslutning via kabel: **Nej**

Nätverksanslutning via radio/trådlöst: **Nej**

Primär strömleverans: **Batteri/ackumulator**

Responstemperatur: **0 °C**

Rökompkopplare: **Ja**

Typ av matningsspänning: **DC**

Typ av test-/pausknapp: **Kombination**

Specifikationer

Food Contact Material: **Nej**

REACH: **Nej**

ROHS: **True**

ALEM09: **N - ALEM09, ej förlängd ansvarstid**

Produktinformation

Optisk brandvarnare "10-års". Batterilivslängden är beroende av omgivande temperatur, miljöer etc, och kan därför variera mellan 8-10 år. Känner av både synlig och osynlig rök. Reagerar snabbt. 9V standardbatteri medföljer. Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp. Varningsignal vid lågt batteri. Säkerhetsfunktion: kan ej monteras i takfästet om batteri saknas. Snabb, enkel installation. Skonsam för miljö - innehåller inget radioaktivt ämne.